

组合多回转电动执行机构选型资料

选型参数		型号示例: UK31-EE/B3 + K50(6)-B1											
关断力矩(Nm)	输出转速(rpm)	U	A/K	XX	-	D/E	E	B3	-XX	+	KXXX	- B1/A	
			类型			速度	供电电源		其它		减速箱	法兰	输出轴
200 ~ 675	3.4 ~ 26.7		A:调节型	31		E	E: 380VAC		- Ex:防爆型		K50(6)	F14/F16	B1:大空心轴
400 ~ 1350	3.4 ~ 26.7		K:开关型	43		E	E	多回 转与 减速 箱连 接轴 类型			K100(6)	F16	(两凹型爪输出)
750 ~ 2000	3.6 ~ 20.0			53	连接符	E	E			连接符	K200(5.6)	F25	A:A型输出轴
540 ~ 1800	2.5 ~ 20.0			43		E	E				K200(8)		
1100 ~ 3600	2.5 ~ 14.0			53		E	E				K400(8)	F30	
1500 ~ 4000	1.8 ~ 10.2			53		E	E				K400(11)		
3000 ~ 8000	0.9 ~ 7.3			64		D	E				K800(11)	F35	
2200 ~ 7200	1.25 ~ 7.0			53		E	E				K800(16)		